

Kit Teste Detector Calor 461 SOLO

O kit de teste de detector de calor SOLO 461 foi desenvolvido para verificar o funcionamento de detectores sem fio com rapidez e segurança. Com tecnologia Cross Air Technology (CAT), ele direciona o ar aquecido ao sensor sem danificar componentes plásticos, tornando a rotina de manutenção mais prática e confiável.

CÓD EUROSUL: 003800

IMPA: 331071

Part Number: ---

Aprovações: ---



Especificações

Visão geral

Kit portátil para teste funcional de detectores de calor sem fio, modelo SOLO 461. Indicado para rotinas de inspeção e manutenção em sistemas de detecção, combina operação recarregável com tecnologia CAT para aquecimento direcionado e seguro.

Aplicação e uso

Usado para testar detectores point, rate-of-rise, fixed temperature e combination, com acesso de até 9 m quando aplicado com hastes SOLO. É uma solução prática para equipes de manutenção que precisam validar o disparo do detector sem desmontagem do sistema.

Características construtivas

Material	Polímeros de engenharia e componentes eletrônicos
Tecnologia	Cross Air Technology (CAT)
Componentes inclusos	2 x Solo 770 Battery Baton; 1 x Solo 460 unidade testadora de calor; 1 x Solo 727 carregador rápido para carro e rede elétrica

Alimentação	Bateria recarregável
Carregamento rápido	Sim

Especificações técnicas

Modelo	SOLO 461
Altura (cm)	18.0
Comprimento (cm)	50.0
Largura (cm)	20.0
Peso líquido (kg)	2.66

Desempenho

Temperatura teste max (°C)	90
Autonomia por bateria (h)	4
Quantidade testes por bateria	50
Alcance maximo (m)	9
Tempo corte seguranca (s)	120
Tempo desligamento automatico min	5
Temperatura operacao min (°C)	5
Temperatura operacao max (°C)	45
Temperatura armazenamento min (°C)	-10
Temperatura armazenamento max (°C)	50
Umidade relativa max percent	85

Conformidade e certificação

UL/ULC Listed; UL Product iQ UQKE.S7201	EN/ISO/IEC
---	------------

Marcação e rastreabilidade

SKU	003800
IMPA	331071

Para melhor conservação, mantenha o kit limpo e armazenado dentro da faixa recomendada de temperatura e umidade. Após o uso, recarregue as baterias e guarde os componentes em local seco, protegidos contra impactos e poeira.